



Diamètre et section des conducteurs				
	1-2-11-C7		6-9	
Distance	Dia.	Sec.	Dia.	Sec.
50 mt	0,6	0,3	0,8	0,5
100 mt	0,8	0,5	1,0	0,8
200 mt	1,5	1,8	1,5	1,8
Alimentations :				
		Dia.	Sec.	
0	Masse appel et gâche	1,5	1,8	
12	12 volts appel et gâche	1,5	1,8	
	Masse audio	1	0,8	
8,5	Alimentation audio	1	0,8	

**RAPPEL : L'alimentation ne doit pas être a plus de 20 m. de la platine de rue.**

**bitronvideo** EVICOM-BITRON  
 Tel:04.93.44.70.71 Fax:04.93.44.99.60  
 Titre Installation Standard 5 fils appel électronique  
 2 HR en commutation 2\* AV4187/001, 2\* AV1142, AK5343  
 Size Document Number A3 A Rev  
 Date: Monday, February 16, 2009 Sheet 1 of 1